

## RCS-LX60D



### Système Home Cinéma Premium 1080p avec disque dur 250Go

#### Centre média Premium

Le RCS-LX60D est un centre média avancé qui vous permet de **lire, enregistrer et stocker** presque tous les types de format média, même vos photos numériques, votre musique et les enregistrements de votre caméscope.

Vous pouvez évidemment profiter aussi de votre collection DVD. Le RCS-LX60D est **multi-format** permettant une lecture et un enregistrement de qualité sur chaque format de DVD.

Vous pouvez **copier vos CD** sur le disque dur (à haute vitesse 6x), **insérer des images numériques ou des fichiers audio compressés**, depuis un disque ou un PC par l'entrée USB en façade.



Copiez et éditez les enregistrements de votre caméscope numérique grâce à l'**entrée DV**, et si vous le désirez, vous pouvez même **imprimer des images** avec une imprimante compatible directement connectée à votre enregistreur.

#### Haute Définition 1080p

Le RCS-LX60D permet l'upscaling option jusqu'à **1080p par le HDMI**. Vous avez ainsi la garantie de la meilleure résolution possible, quelque soit la source.



Le système possède un **tuner TNT** intégré, lequel vous donne accès à un large choix de télévisions numériques terrestres et de stations de radio.

Par dessus tout, le système est facile à utiliser; **une seule télécommande** vous donne accès à toutes les fonctions dont vous avez besoin.

#### Solution intelligente pour vos enceintes

Le RCS-LX60D possède la caractéristique '**Front Stage Surround Advance**'. Vous pouvez placer vos enceintes dans la position classique du Surround 5.1 autour de votre salon, ou les placer à côté de votre télévision.



Ceci est particulièrement utile si vous avez un espace limité ou que vous ne voulez pas vous embarrasser avec de longs câbles. Quelque soit l'installation que vous choisissez, il n'y aucune perte de qualité sonore.

Par ailleurs, le RCS-LX60D possède notre **Système Automatique de Calibrage Acoustique (MCACC)**. Au simple toucher d'un bouton, le MCACC réglera automatiquement l'amplificateur en fonction de la surface de votre salon et de l'emplacement de vos haut-parleurs, comme si un ingénieur du son avait **ajusté votre système**.

#### Une solution cohérente

Le RCS-LX60D s'accorde parfaitement avec nos écrans plat ; ils partagent la même ADN esthétique et technique.

Vous pouvez ainsi profiter d'un système qui non seulement opère de manière harmonieuse (et peut être contrôlé par une **simple télécommande**), mais aussi **d'une solution simple et cohérente**.

<b>Caractéristiques Principales</b>	RCS-LX60D
Puissance totale	600W
Haut-parleurs	Standard 5.1 or Front Surround Setting
Système intégré DVD	Enregistreur DVD Premium avec disque dur <ul style="list-style-type: none"> <li>DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD-R double couche</li> <li>DVD+R, DVD+RW, DVD+R double couche</li> <li>DVD-RAM</li> <li>CD, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW</li> <li>MP3, WMA, JPEG, DivX</li> </ul>
Formats des Disques lus	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD-R, DVD-RW, DVD-R double couche</li> <li>DVD+R, DVD+RW, DVD+R double couche</li> <li>DVD-RAM</li> <li>MP3, WMA (copie en HDD)</li> </ul>
Supports d'enregistrement	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD-R, DVD-RW, DVD-R double couche</li> <li>DVD+R, DVD+RW, DVD+R double couche</li> <li>DVD-RAM</li> <li>MP3, WMA (copie en HDD)</li> </ul>
Disque Dur (HDD)	250 GB
Temps d'enregistrement max (HDD)	711 heures
<a href="#">Modes d'enregistrement</a>	7
TV Tuner	Numérique (TNT) et analogique
<a href="#">Electronic Programme Guide</a>	Oui
Pause Live TV	Oui
HDMI	Oui
USB HOST	Oui
<a href="#">DV Port (IEEE1394)</a>	Oui
CI Card Slot	Oui
MCACC	Oui
Tuner RDS (FM/AM)	Oui
<a href="#">Consommation électrique En marche/ En veille</a>	58W / 0.69W
<b>Son Home Cinema</b>	RCS-LX60D
Dolby Pro Logic Surround	Oui
Dolby Pro Logic II Surround	Oui
Dolby Digital	Oui
DTS	Oui
Modes surround	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 modes sources Surround : Auto, Stéréo</li> <li>5 modes pour sources Stéréo : Auto, Stéréo, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II Movie et Musique</li> </ul>
<b>Enregistreur DVD</b>	RCS-LX60D
Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD-R, DVD-RW, DVD-R double couche</li> <li>DVD+R, DVD+RW, DVD+R double couche</li> <li>DVD-RAM</li> <li>MP3, WMA (copie en HDD)</li> </ul>
Durée maximale d'enregistrement (Disque dur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>XP: 53 hrs</li> <li>SP: 106 hrs</li> <li>LP: 212 hrs</li> <li>EP: 319 hrs</li> <li>SLP: 425 hrs</li> <li>SEP: 532 heures</li> <li>MN: 36 - 711 heures</li> </ul>
<a href="#">Preset Recording Modes</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Modes: XP, SP, LP, EP, SLP, SEP</li> <li>Manuel: 32 étapes +1 (LPCM); + 2 (XP+ sur le disque dur)</li> </ul>
Pause Live TV	Oui
Enregistrement d'une touche	Oui
VPS / PDC	Oui
G-Link™	Oui
Enregistrement à débit linéaire variable	Oui
PCM linéaire	Oui
One Touch DV Import	Oui
DV2 Stream Audio Downmix	Oui
Montage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protection du disque (mode VR)</li> <li>Précision (mode VR)</li> <li>Cadre</li> <li>Saisie du nom du disque, saisie du titre</li> <li>Playback intégré (VOB)</li> <li>Editeur de chapitres</li> <li>Undo (DVD-R/RW, DVD+R/RW)</li> <li>Arrière plan avec échantillon d'images (mode vidéo)</li> </ul>
<b>Fonctions du Disque Dur</b>	RCS-LX60D
Tri des enregistrements par genre	Oui
Maximum number of titles	999
Copie d'une touche	Oui
<a href="#">High Speed Copying</a>	Oui
Copie optimisée	Oui
Rate Conversion Copy	Oui
<a href="#">Sauvegarde du disque</a>	Oui
Gestion automatique du support d'enregistrement	Oui
HDD Sleep Mode	Oui
<b>Playback</b>	RCS-LX60D
Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD-R double couche</li> <li>DVD+R, DVD+RW, DVD+R double couche</li> <li>DVD-RAM</li> <li>CD, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW</li> <li>MP3 sur CD, USB, DVD</li> <li>WMA sur CD, USB, DVD</li> <li>JPEG sur CD, USB, DVD</li> <li>DivX sur CD, USB</li> </ul>
MP3	Oui
Lecture JPEG avec fonction diaporama	Oui
Lecture des fichiers DivX®	Oui
PAL/NTSC	Oui
<a href="#">Advanced Disc Navigator</a>	Oui
Chase Play (lecture et enregistrement simultanés)	Oui
Commercial Skip (Saut avant de Pub)	Oui
Commercial back (Saut arrière de Pub)	Oui
<b>Qualité de l'image</b>	RCS-LX60D
Réduction numérique des bruits	Oui
Filtre Y/C	Oui
Progressive Scan	Oui
Convertisseur N/A du signal Vidéo	108 MHz / 12-bit
Digital Timebase Corrector	Oui
<b>Audio</b>	RCS-LX60D
Virtual Surround	Oui
Front Stage Surround Advance	Oui
Mode d'écoute nocturne (Midnight)	Oui
Sound Retriever	Oui
MCACC	Oui (3-bandes)
Comande de tonalité graves/aiguës	Oui
Contrôle de niveau du canal	Oui
<b>Connectiques</b>	RCS-LX60D
Main Unit Terminals	1 x Entrée/Sortie Composite, 1 x Entrée/Sortie S-Video, 1 x Sortie Coaxiale, 1 entrée DV, 1 x Sortie composant, 1 x USB (Version 2.0 en façade), 1 x Sortie HDMI (Version 1.3 avec upscaling 1080p), 1 x Entrée/Sortie RGB Euro-SCART, 1 x emplacement CI
Subwoofer Receiver Terminals	1 x entrée analogique, 2 x entrée numérique optique, 1 x entrée coaxiale
<b>Caractéristiques-Enceintes</b>	RCS-LX60D
Dual Centre Speaker Setup	Oui
Type d'enceintes	Bibliothèque
Enceinte avant Dimensions ( L x H x P )	100 x 100 x 102,5 mm
Enceinte avant Poids	0,55 kg
Enceinte centrale Dimensions ( L x H x P )	100 x 100 x 102,5 mm
Enceinte centrale Poids	0,55 kg
Enceinte arrière Dimensions ( L x H x P )	100 x 100 x 102,5 mm
Enceinte arrière Poids	0,55 kg
Caisson de basses Dimensions ( L x H x P )	200 x 375 x 428 mm
Caisson de basses Poids	9,00 kg
<b>Amplificateur</b>	RCS-LX60D
Avant RMS	100 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 4 Ω)
Caisson de basses (RMS)	100 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 4 Ω)
Centre RMS	100 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 4 Ω)
Arrière (RMS)	100 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 4 Ω)
<b>Caractéristiques-Système</b>	RCS-LX60D
Alimentation électrique	AC 220 - 240V / 50, 60 Hz
Dimensions ( L x H x P )	420 x 77 x 288 mm
Poids	4,80 kg